

Hướng dẫn cài đặt cảnh báo qua Mail cho đầu ghi Dahua

- 1. Vào lưu trữ Chọn kế hoạch để thiết lập ghi hình
- Kênh thiết lập cảnh báo cần phải được kích hoạt ở chế độ ghi hình chuyển động (**Detect**) hoặc báo động (**Alarm**)

Ké hoạch	WE the	acti ctup t	leih .		
nion	1		Giv wydd	Guly (0-30) Dur Nos Dur Nos Dur Nos Dur Nos Dur Nos	
Í	Thuết tập				2
	This nent	00 00	- 24 0	0 12 Deb kil 12 MD 12 Aante MD408	
	This hand	00 00	- 24 0	e El Elinh kil El MO El Harm 🗔 MEACE	
	Thirthand	00 00	- 24 0	D Den vi D ND D Novi V D ND D Novi V D ND	
	This hand	00 00	24 0	0 C Definit C MD C Alarm C MD6CB	
	ENIX NAVE	66 60	- 34 - 6	a 🔄 🖸 Dawn kali 🖆 MD 📰 Alawini 🗇 MDACB	
	This speci	00.00	- 24 0	e Elen el El BO El Asem ADACE	
	2.7816	DI ON	P. 192	2 12 2 14 2 19 2 19 2 17	

- Kênh: chọn kênh thiết lập
- Thiết lập : để chọn chế độ vào lịch trình.
- Nhấn vào MD và Alarm để thiết lập ghi hình khi có chuyển động và báo động ngoài.

Chọn vào bản ghi để thiếp lập chụp ảnh (khi muốn gửi kèm theo ảnh khi có báo động).





Alhua							
TECHNOLOGY	Trực tiếp	Phát lại	Cảnh báo	Thiết lập	Thông tin	Đăng xuất	
	Bản ghi						
▶ MẠNG LƯỚI	-						
⊳ Sự KIỆN	Luồng chính	All 1 2	3 4				
▼ LƯU TRỮ	Kế hoạch	• • •	• •				
KÉ HOẠCH	Thủ công						
> QUẢN LÝ HDD.	Dừng						
> BĂN GHI	Chụp hình						
▶ HỆ THỔNG	Mở		• •				
	Dừng						
		Lưu	Làm mớ				

Lưu lại khi hoàn tất thiết lập.

2. Kích hoạt chế độ gửi mail khi có cảnh báo.

Vào Sự kiện chọn Phát hiện.

Alhua						
TECHNOLOGY	Trực tiếp	Phát lại Cảnh b	áo Thiết lập	Thông tin	Đăng xuất	
► CAMERA	Chuyển động	Mất Video T	hiết lập mặt nạ cho Cam	era		
► MẠNG LƯỚI ▼ SỰ KIỆN	Kích hoạt	1	•			
 PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG 	Thời gian Anti-dither	Thiết lập 5 Giây (5-6	500)			
► LƯU TRƯ HỆ THÓNG	Khu vực	Thiết lập				
	IV Kenn gni Trì hoãn	1 2 3 4 10 Giây (10	-300)			
	 Kích hoạt PTZ Ca làm việc 	Thiết lập 1 2 3 4				
	🔲 Chụp hình	1234				
	🔲 Hiển thị thông báo	🔽 Gửi Email 🛛 Tải lê	in cảnh báo 📄 Âm báo 🛽	🗌 Thông báo 📃 Si	ỗ nhật ký	
		Sao chép	Lưu Làm mớ	i Mặc định		

- Tích vào kích hoạt, chọn kênh cần thiết lập.
- Trong mục **thời gian**, nhấn vào **thiết lập** để cài đặt các khung thời gian cảnh báo, các thứ trong tuần

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM Số 11 Ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. SDT: 04-3760.6335 - 0913.451.838



Thiết lập		
	Thứ 2 🔻	Sao chép
5	☑ 00 : 00 -	24 : 00
	00 : 00 -	24 : 00
	00 : 00 -	24 : 00
	00 : 00 -	24 : 00
	00 : 00 -	24 : 00
	00 : 00 -	24 : 00
	Lưu	Hủy bố

Chọn sao chép để cài khung giờ tương tự như khung giờ đã cài đặt.

S	ao chép								×
	All V	CN V	Thứ 2	T3 ▼	T4 ▼	T5 🔽	T6 ☑	17 ▼	
				Lưu		lủy bỏ			

Lưu lại để hoàn tất việc cài đặt khung giờ cảnh báo.

• Trong vục khư vực, chọn thiết lập để khoanh vùng báo động. (nếu muốn báo động tất cả vùng quan sát của camera thì bỏ qua bước này)







Ta có thể thiết lập được 4 khoanh được 4 vùng báo động và đặt tên cho từng vùng.

• Nhấn Lưu để hoàn tất việc cài đặt khoanh vùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM Số 11 Ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. SDT: 04-3760.6335 - 0913.451.838



- Tích vào Gửi Email để kích hoạt tính năng gửi cảnh báo vào mail
- Tích vào **Chụp hình** (nếu muốn gửi hình ảnh vào email).

Chú ý: Với mất Video, Bất Thường làm tương tự như chuyển động

- 3. Thiết lập Email.
- Vào Mạng Lưới chọn Email.

Tính vào ô **Kích hoạt**. Để kích hoạt để sử dụng tính năng gửi email

(a)hua	Trực tiếp F	Phát lại Cảnh báo Thiết lập Thông tin Đăng xuất
► CAMERA	Email	
T MẠNG LƯỚI	Kich hoat	
> TCP/IP	Máy chủ SMTP	
> WIFI	Cổng	1
> 3G/4G	Vô danh	
> PPPoE	Tên đăng nhập	
> DDNS	Mật khẩu	
> BỘ LỌC IP	Người gửi	
> EMAIL	l cai mã hóa	
	Cánh báo	HCVR AI FRT
> SNMP	Người nhân	
> ĐA ĐIỂM		
> ĐĂNG KÝ		
> BÁO ĐỘNG	Khoảng cách	120 Giấy (0~3600)
> HTTPS	Tính năng an toàn	60 Phút (30~1440)
HÉ THỐNG		
		Lưu Làm mới Mặc định

Điền đầy đủ thông tin: Máy chủ smtp: smtp.gmail.com.

Cổng: 465 (mặc định).

Tên đăng nhập: điền địa chỉ email gửi.

Mật khẩu: điền mật khẩu email gửi.

Loại mã hóa: chọn SSL.

Cánh báo: tích vào **tài liệu đính kèm** (để gửi ảnh đính kèm nếu kích hoạt tính năng chụp ảnh).

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM Số 11 Ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. SDT: 04-3760.6335 - 0913.451.838



Nhấn **Lưu** để hoàn tất thiết lập. Nhấn vào thử **Email** để kiểm tra xem thiết lập đã là chính xác chưa, nếu báo thư gửi lỗi hoặc không thành công thì kiểm tra lại cài đặt, thư gửi thành công thì cài đặt là chính xác. Vào mail nhận kiểm tra xem đã có mail báo về chưa, có mail báo về thì bạn đã cài đặt xong và đã hoạt động bình thường.